

FGGA0501WWE

CAMERA IP INTERIEURE GLOBALGUARD

FICHE PRODUIT



- Microphone intégré pour enregistrement audio.
- Antenne sans fil intégré au bouton de la caméra.
- Blance automatique des blancs.
- Garantie 2 ans.

Application

La caméra GlobalGuard vous permet de visionner et d'enregistrer tout problème à votre domicile.

Elle enregistre tout action directement sur une carte mémoire intégrée à la caméra, qui peut être consultée à distance.

Caractéristiques techniques

- Fréquence de fonctionnement RF: 2,4 GHz.
- La caméra ne fonctionne pas en tant qu'unité autonome. Elle fonctionne uniquement avec le système d'alarme GlobalGuard.
- LED d'état rouge: indique l'état de la connexion internet. La LED est rouge en continu s'il y a une connexion à internet et si elle clignote rouge cela signifie qu'il n'y a aucune connexion.
- LED bleue: indique si la liaison Ethernet est correcte et si les données sont en cours d'envoi/réception. La LED bleue clignote si les données sont en cours d'envoi/réception. La LED bleue est allumée en continu si un câble Ethernet est connecté.
- LED jaune carte SD: indique si la carte mémoire SD est insérée.
- . Microphone intégré pour enregistrement audio.
- Compression audio – G.711.
- Port carte SD – Prend en charge des cartes micro SD jusqu'à 32 Go – Fournie avec une carte micro SD de 2 Go.
- Antenne sans fil intégrée au boîtier de la caméra.
- Bouton de réinitialisation aux paramètres d'usine.
- Détecteur de lumière.
- Capteur d'image : RGB 1/4" VGA CMOS.
- Exposition automatique.
- Balance automatique des blancs.
- Prise en main automatique.
- Commande de luminosité automatique.
- Lentille séparée jour et nuit.
- Portée de la vision nocturne = jusqu'à 10 m.
- Sensibilité lumineuse – 0,2 lux (led IR éteinte) / 0 lux (led IR 10 m allumée) / Allume automatiquement LED IR dans des conditions de faible éclairage.
- Lentille – 4,5 mm, F1,9, angle de vision 55,6°.
- Capteur d'image - RGB VGA 1/4 pouce CMOS .
- Résolution – 160x120 (Q2VGA), 320x240 (QVGA), 640x480 (VGA).
- Largeur de bande – 64 k, 128 k, 256 k, 512 k, 768 k, 1 M, 1,2 M, 1,5 Mbps.

- Compression vidéo – H.264.
- Streaming vidéo – H.264, écran séparé paramètres tae/résolution/largeur de bande pour PC et mobile.
- Le code ID MAC au départ d'usine est imprimé sur une petite étiquette apposée à l'arrière de la caméra. Le code MAC est utilisé pour enregistrer/ajouter la caméra à un compte Web en ligne existant après s'être connecté sur : <https://GlobalGuard.Friedland.co.uk>.
- Fréquence d'image – 1~5, 10, 15, 20, 25, 30 fps .
- Enregistrements à 15 FPS sur la carte SD hors ligne (c'est-à-dire pas sur internet). La fréquence d'image de la visualisation en direct dépend de la largeur de bande de la connexion internet.
- Durant l'enregistrement d'une caméra, on peut toujours visionner en direct une vidéo, mais aucun fichier vidéo antérieur de la carte SD ne peut être lu durant l'enregistrement.
- Enregistrements de clips vidéo d'environ 300 x 35 secondes sur une carte SD de 2 Go.
- Durée du pré-enregistrement avant déclenchement = 5 secondes.
- Interface réseau - Ethernet 10BaseT/100BaseTX, Auto-MDIX, RJ-45.
- Sécurité – Gestion Web de la protection nom utilisateur/mot de passe. ID affichage vidéo/protection par mot de passe. Modes de sécurité WIFI WEP et WPA.
- Caractéristiques minimales du PC pour la navigation internet : Pentium4 (ou équivalent AMD), CPU 1,0 GHz ou supérieur, 1 Go de RAM.
- IPv4, HTTP, TCP, ICMP, RTSP, RTP, UDP, RTCP, SMTP, SNTP, FTP, DHCP, ARP, DNS, PPPoE, etc.
- Bouton WPS - Il permet à la caméra de se relier automatiquement aux seuls routeurs sans fil haut débit dont la fonction WPS est activée, sans entrer les informations de paramétrage réseau sur la page de configuration de la caméra IP.
- Le code ID MAC au départ de l'usine est imprimé sur une petite étiquette apposée à l'arrière de la caméra.

Contenu du Kit

- 1 caméra IP (avec support)
- 1 carte SD 4 Go
- 1 câble Ethernet 0,5 m
- 1 adaptateur 5 V DC/1A à alimentation à découpage
- 1 manuel d'installation
- 1 certificat de conformité

D'autres articles ne sont pas fournis dans le kit mais sont à télécharger par le client à partir du site:

www.friedlandproducts.com

- Manuel principal de la caméra IP
- Manuel du logiciel GlobalGuard
- Logiciel CamPlay GlobalGuard

Les caractéristiques du logiciel en ligne de la caméra IP incluent:

- Visualisation en directe
- Lecture de tout type de fichiers à partir de n'importe quel type de carte SD de caméra.
- Installation de caméra IP supplémentaire (jusqu'à 8) y compris la configuration des paramètres sans fil (WIFI).

Exigences d'installation / de fonctionnement

- Montage mural/montage au plafond.
- Connexion internet haut débit illimitée à domicile.
- Routeur câblé/sans fil WIFI avec
 - 2 ports LAN de rechange (1 pour la passerelle IP et 1 autre pour la caméra).
 - Fonction DHCP activée.
- Système d'exploitation PC: windows XP / Vista / Windows 7.

- Internet Explorer 6.x ou navigateur internet supérieur.
- CPU: Pentium 4, 1 GHz ou supérieur.
- Résolution carte VGA: 800 x 600 supérieure.
- Taille de la mémoire vidéo: 128 Mo ou plus.
- Vitesse de téléchargement recommandée 512 kbp/s pour 1 caméra ou 2 Mbp/s pour 8 caméra connectées.
- Dispositifs mobiles compatibles:
 - Apple IOS: Iphone 1/2/3/4, iPad ½
 - Android: téléphone Android V2.X, tablette PC jusqu'à V4.0.

Dimensions

- Unité caméra: 118 x 67 x 28 mm (H x L x P)
- Support: 15 x 75 x 85 mm (H x L x P)

Honeywell SA

Environmental Controls
Parc de Chesnes – Isle d'Abeau
7 rue de Copenhague – BAT G7/12
F-38074 Saint Quentin Fallavier Cedex
Tél : (33) 04 50 31 67 30
Fax : (33) 04 74 99 99 73
www.honeywell-confort.com

FR0P0501-FR03R1213
© 2014 Honeywell International Inc.
Sujet à modification • Tous droits réservés
Fabriqué pour le compte de la division Environmental and Combustion
Controls de Honeywell Technologies Sàrl, Rolle, Z.A. La Pièce 16,
Suisse par son représentant agréé.

Honeywell